

Magnetlichtbalken-Secur-PICCOLINO

Die mobile Sondersignalanlage in LED-Technik



Wenn aus einem zivilen Fahrzeug sekundenschnell ein Einsatzfahrzeug gemacht werden soll, sollten Sie sich für unseren *Piccolino-SECUR* Magnetlichtbalken entscheiden.

Wer benötigt derartige Anlagen?

Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr

Wie wird die Anlage eingesetzt?

Die Lichtbalkenanlage ist mit einer flexiblen Platte verbunden; wird somit einfach und schnell auf das Metaldach aufgesetzt. Die elektrische Verbindung erfolgt über ein Spiralkabel mit Stecker, der mit 15 Ampère abgesichert sein muss. Im Bereich der elektrischen Verbindung befindet sich das Bedienteil.

Die Sondersignalanlagen
haben EUROPA-Zulassungen
für Licht und Nationale Zu-
lassungen für die Tonfolge.



Techno Design Wilmering GmbH
Franz-Ballhorn-Weg 6 · D-48301 Nottuln
Telefon (00 49) 0 25 02 / 2 28 91-0
Telefax (00 49) 0 25 02 / 2 28 91-20
Internet www.techno-design.de
wilmering@techno-design.de



Technische Daten:

Balkenbreite:	500 mm
Balkenhöhe:	110 mm
Balkentiefe:	190 mm
Magnet-Saughalterung:	400 x 200 mm
Gewicht:	gesamte Anlage 6 kg
Betriebsspannung:	12 Volt
Tonfolge:	zugelassene deutsche Tonfolge
Kennleuchten:	LED-SUN-Technik mit jeweils 12 LED's in 2 Kränzen übereinander „TWIN-SUN“
Befestigung:	Flexible Magnet-Saugnapf-Kombination mit 10 Magneten und 8 Saugnapfen für max. 200 km/h auf ebener Straße. Prüfungsprotokoll TÜV-Bayern MEC15038.00 v. 11.3.2015
Sicherungshinweis:	Die Anlage wird außerdem gegen Diebstahl mit einem Stahlseil mit Karabinerhaken gesichert, das im Fahrzeuginnern zusätzlich fest anzubringen ist. Der Lichtbalken mit Halterung darf nicht auf Aluminium, Kunststoff, Glas, folierten Dächern oder anderen nicht-magnetischen Oberflächen befestigt werden. Die Auflagefläche soll sauber und frei von Fett und Staub sein. Das Spiralkabel wird durch das geöffnete Fahrzeugfenster ins Wageninnere geführt und kann dort über Stecker (nicht Zigarettenanzünder) mit dem fahrzeugseitigen Kabelbaum verbunden werden.
Schaltbox:	Die mitgelieferte Schaltbox ermöglicht die Schaltung von Licht oder Licht/Ton.

Möchten Sie mehr über dieses interessante Produkt wissen, rufen Sie uns bitte an, senden Sie uns ein Fax oder eine E-Mail unter: Wilmering@techno-design.de